

高周波インバーター

メーカーSC



HC113B



HC230A

型式	メーカー	入力		出力		周波数	機体寸法			重量	プラグ出力数
		電圧(V)	電流(A)	定格容量(KVA)	電圧(V)		全長	全幅	全高		
FU-160	三笠	100	20	2	48	240	320	230	235	7.1	2
FU-120			15	1.5			285	210	215	5.9	
HC113B/HC113A	エクセン	100	15	1.5			366	251	252	10	
HC116A/HC116B			20	2			366	251	252	10	
FU300/FU310	三笠	200	12	3	100-240		324	325	248	12	3
HC230/HC230A	エクセン		11	3			428	324	277	15.5	

高周波エンジンゼネレーター

メーカーSC



HG-310

型式	メーカー	出力		周波数	機体寸法			重量	プラグ出力数
		定格容量(KVA)	電圧(V)		全長	全幅	全高		
FG-310	三笠	3.1	48	240	560	500	560	43	3
HAG136MF	エクセン	3.6			539	439	520	46	

高周波バイブレーター

メーカーSC

【インナーバイブレーター】



HMB40AX

型式	メーカー	出力(KW)	電圧(V)	電流(A)	振動数(vpm)	全長(m)	振動部	重量(kg)
FX-30E	三笠		48	4	12000 ~ 14400	6	32×396	10
HBM30AX	エクセン	130		3.5			31×356	9.6
FX-40G	三笠			5.5			43×396	13
HBM40AX	エクセン	250		5.5			43×345	12
FX-50G	三笠			9.5			52×413	17
HBM50VA	エクセン	400		9			52×385	16.1
FX60E	三笠			18			61×485	18

【マルチバイブレーター】



HBM30ZXLH

型式	メーカー	出力(KW)	電圧(V)	電流(A)	振動数(vpm)	全長(m)	振動部	重量(kg)
FXB-30B	三笠	130	48	4	12000 ～ 14400	6	32×395	11.2
HBM30ZXLH	エクセン			3.5			31×376	12.1
FXB-40G	三笠			6			43×396	15.1
HBM40VFLH	エクセン	250		5.5			43×352	13.6